



Kafes Somun

Ölçü	Panel Kalınlığı S (mm)	Somun Boyutları (mm)	Sac Kalınlığı E (mm)	Montaj Deliği (mm)
M4	1 - 1,7	2,8 x 7,8 x 7,8	0,30	5,3 x 5,3
M6	1,7 - 2,5	4,5 x 10 x 10	0,45	8,3 x 8,3
M6	2,6 - 3,5	4,5 x 10 x 10	0,45	8,3 x 8,3
M6	1,7 - 2,5	4,5 x 11 x 11	0,40	9 x 9
M5	1,2 - 1,6	4,5 x 11 x 11	0,40	9,5 x 9,5
M5	1,7 - 2,5	4,5 x 11 x 11	0,40	9,5 x 9,5
M6	1,2 - 1,6	4,5 x 11 x 11	0,40	9,5 x 9,5
M6	1,7 - 2,5	4,5 x 11 x 11	0,40	9,5 x 9,5
M8	1,7 - 2,5	5,4 x 13,8 x 13,8	0,50	12,3 x 12,3
M8	1,8 - 3,2	5,4 x 13,8 x 13,8	0,50	12,3 x 12,3
M8	3,3 - 4,7	5,4 x 13,8 x 13,8	0,5	12,3 x 12,3
M12	1,8 - 3,2	8 x 17 x 17	0,60	14 x 14